

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Генератор бензиновый FOGO FV 11001 ER

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/generator-benzinovyiy-fogo-fv-11001-er>



Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FV 11001 ER используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для однофазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Электрическая и ручная система запуска;
- Открытое исполнение;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Маленький расход топлива;
- Время работы на одной заправке до 4,3 часов;
- Синхронный, бесщёточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 11001 ER Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка CEE 1 фаза ~ 32А;

- Одна защищенная розетка СЕЕ 1 фаза ~ 63А IP 67;
- Термореле;
- Аккумуляторная батарея;
- Переходник для выхлопного металлорукава;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Счетчик моточасов;
- Электронный стабилизатор напряжения +/- 2%;
-

Характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 900x645x620 |
| Объём бака, л | 16,0 |
| Мощность максимальная, кВт | 12,0 |
| Мощность номинальная, кВт | 10,4 |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | В Количество цилиндров, шт |
| Уровень шума, дБ/7м | 100 |
| Ёмкость масляной системы, л | 1,7 |
| Масло двигателя | SAE 5W 30, 10W 40 |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/час | 3,7 |
| Вес генератора, кг | 146 |
| Мощность, кВт | 10.4 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.