

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FV 19540 ER



Описание

- Бензиновый электрогенератор FV 19540 ER используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Электрическая система запуска;
- Открытое исполнение;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Система автоматической остановки двигателя при низком уровне масла;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Маленький расход топлива;
- Время работы на одной заправке до 3,3 часов;
- Синхронный тип электрогенератора, уровень защиты IP 54. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FV 19540 ER Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Две защищенные розетки 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 1фаза ~ 32А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 32А;
- Аккумуляторная батарея;
- Переходник для выхлопного металлорукава;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем;
- Термореле;
- Счетчик моточасов;
- Электронный стабилизатор напряжения +/- 1%;
-

Характеристики

Габаритные размеры, мм	1050x645x720
Объём бака, л	16
Мощность максимальная, кВт	17,5
Мощность номинальная, кВт	15,2
Частота, Гц	50
Марка двигателя	В
Уровень шума, дБ/7м	93
Ёмкость масляной системы, л	2,7
Масло двигателя	SAE 5W 30, 10W 40
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	4,9
Вес генератора, кг	190
Мощность, кВт	15.2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.